

Detektor mobilných telefónov 305/16 v 7 x GSM pásmach



Detektor mobilných telefónov 305/16 v 7 x GSM pásmach

HodnotenieNie je ešte ohodnotené

Cena

Predajná cena996,00 €

Predajná cena bez DPH830,00 €

3-5 Days



[Opýtajte sa na tento produkt](#)

Popis Detektor mobilných telefónov 305/16 v 7 x GSM pásmach

Cell Phone Detector

Detektor mobilných telefónov GSM až 7 x pásmach 4G 800, GSM 900, 3G/4G 900, GSM 1800, 4G 1800, 3G 2100, 4G 2600. Detektor spo?ahlivo indikuje aj VF signál bezdrôtových kamier v daných pásmach.

Zariadenie má taktiež detekciu odpojenia od elektrickej siete, po jej odpojení sa detektor automaticky prepne na vnútorný akumulátor. Zariadenie je ur?ené pre detekciu mobilného telefónu pri komunikácii s BTS stanicou, bez zasahovania.

Všeobecne

Tento prístroj ponúka nieko?ko možností pre varovanie pred použitím GSM telefónu v okruhu do 20 m a to s režimom: rozsvietenie LED, akrylový svetelný displej, vlastné používateľské zvukové varovné správy. Toto zariadenie tiež poskytuje výstupné relé, ktoré môže spustiť poplašný systém alebo iné poplašné zariadenie. Tento prístroj varuje pri výpadku prúdu.

Ak sa niekto pokúsi prestrihnúť napájací zdroj, okamžite sa spustí výstup spína?a.

Špecifikácie

Rozmer 265 x 103 x 50 mm (neobsahuje anténu)

Váha Cca 1.2 kg (vrátane nabíjate?nej batérie)

Výkon Spínací napájací adaptér / vstavaná nabíjate?ná batéria

Frekvencia detekcie 4G 800, GSM 900, 3G/4G 900, GSM 1800, 4G 1800, 3G 2100, 4G 2600

Varovný mód 1 ?ervené blikajúce LED ukazujúce signál skupinovej frekvencie

Varovný mód 2 Užívateľom nahraná zvuková varovná správa

Varovný mód 3 Prenosový výkon, NO / NC

Varovný mód 4 Akrylový svetelný panel

Ladí? citlivosti Nastavenie detekcie vzdialenosti

Detekcia vzdialenosti Až 20 metrov

1. K dispozícii je DIP prepínač na výber pásma, na základe citlivosti prijímača.
2. Pin 1 - Pin 7 zodpovedajú 7 frekvenčnému pásmu, ako je znázornené na obrazovej ploche.
3. Nastavte Pin požadovanej frekvenčnej skupiny na ON na otvorenie relé výstupu.
4. Nastavenie výberu skupiny nebude mať vplyv na červenú LED indikáciu. Ak detekujete rádiové vlny mobilného telefónu, korešpondujúca červená LED dióda začne blikať bez ohľadu na to, ako je nastavené pásmo spínača.

Varovanie slabej batérie

Tento prístroj má vstavanú nabíjateľnú batériu.

Keď indikátor napájania na černej strane svieti na červenú, znamená to, že batéria je vybitá.

Prosím, pripojte spínací napájací adaptér pre dobitie batérie.

Toto zariadenie bude fungovať aj počas nabíjania.

Bude to trvať asi 20 hodín pre úplné nabitie batérie, ak tento prístroj bude zapnutý (ON).

Bude to trvať iba 6 hodín pre úplné nabitie batérie, ak prístroj bude vypnutý OFF.

Batéria vydrží cca 1 hodinu pri trvalom používaní.

Recenzie

Zatiaž tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.